

アプリケーションノート - 機器交換時の モニタリングプラットフォームでの再登録

改定履歴

- バージョン 2.0、2023 年 12 月: テキストと画像を更新
- バージョン 1.0、2020 年 10 月: 初期リリース

概要

このアプリケーションノートでは、機器交換時のソーラーエッジモニタリングプラットフォームでの再登録について説明します。ソーラーエッジシステムのパワーコンディショナ、パワーオプティマイザ、コマーシャルゲートウェイ (CCG)、または Safety and Monitoring Interface (SMI) を交換した際に、このアプリケーションノートに従って再登録ください。

交換した機器を登録する

交換した機器を登録するには：

1. [モニタリング プラットフォーム](#)にログインします。
2. リストから設定するサイトの**サイト名**をクリックする。
3. **管理者**をクリックします。
4. **管理者**メニューから**論理レイアウト**をクリックします。

SolarEdge Site

サイト詳細

サイトアクセス

論理レイアウト

リモート設定

収益

パフォーマンス

コンピュータ名またはSNを検索

使用不可を表示する

SolarEdge Site

Inverter 1 (7E130760-B9)

- String 1.1
- String 1.2

Inverter 2 (7E145620-B9)

Meters

- Import / Export (1677721811)

Storage

- Battery 1.1 (6307163F)

Backup Interface

- Backup Interface (63025553-0D)

パワーコンディショナを交換

現在のパワーコンディショナ

シリアル番号: 7E130760 - B9

メーカー: SolarEdge

モデル: SE10K-ER-01

オーダー: 1

ステータス: 有効


新しいパワーコンディショナ

シリアル番号: XXXXXX-0 7S373430 - 1B

この項目の交換ログを表示

キャンセル 交換

5. 機器リストから置き換える機器を選択します。

6. （機器の交換）をクリックします。

<機器> を交換するの欄に現在の <機器> と新しい <機器> のそれぞれの詳細が表示されます。

7. 新しい <機器> に、交換後の新しい機器のシリアル番号を入力します。

8. 交換をクリックします。

新しい機器が機器リストに表示されます。交換された機器は無効になります。



注記

このサイトに物理レイアウトがある場合:

論理レイアウトで機器を交換すると、自動的に物理レイアウトでも交換され、交換前の機器があった場所に新しい機器が表示されます。