

Rozšíření AC a DC SPD

Pro třífázové měniče SolarEdge

SE-AC-SPD-I, SE-DC-SPD-I



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Chraňte AC a DC rozvody svých měničů před přepětím

- // Kompatibilní s třífázovými měniči SolarEdge s konfigurací přes SetApp
- // Úsporné řešení pro ochranu AC a DC vedení před elektrickými rázy, jako je blesk a přepětí
- // Kompaktní provedení a snadná montáž do stávajících instalací bez nutnosti měnit rozvody
- // Vyměnitelné na místě, pod monitoringem a generující upozornění v monitorovací platformě

/ Rozšíření AC a DC SPD

SE-AC-SPD-I, SE-DC-SPD-I

Kompatibilní měniče ⁽¹⁾	SExxK-xxxxlBxx4 (MĚNIČE S KONFIGURACÍ PŘES SETAPP)		JEDNOTKA
	SE-AC-SPD-I	SE-DC-SPD-I	
FUNKČNÍ HODNOTY			
Max. provozní napětí (Uc)	305	500	V
Jmenovitý vybíjecí proud (8/20) In	10		kA
Max. vybíjecí proud (8/20) I _{max}	20		kA
SPECIFIKACE INSTALACE			
Rozměry	86 × 53 × 30	73 × 50 × 30	mm
Provozní teplota	-40 až +85		°C
Stupeň krytí	IP20 / IP65 uvnitř měniče		
SHODA S NORMAMI			
IEC / UL	IEC Typ 2 / UL Typ 4		

(1) Kompatibilní s třífázovými měniči SExxK-xxxlBxx4 s výjimkou třífázových měničů s technologií Synergy