

Toepassingsnotitie - Openbare dashboard weergave van een PV-systeem op een display, scherm of monitor

Versiehistorie

- Versie 2.0, december 2023: bijgewerkte GUI en inhoud
- Versie 1.0, april 2022: eerste versie

Inleiding

In deze toepassingsnotitie wordt beschreven hoe u een weergave van het SolarEdge Monitoring Platform kunt instellen voor zichtbaarheid in een openbare ruimte, bijvoorbeeld de lobby van een openbaar gebouw.

Met deze weergave kunnen systeemeigenaren de PV-prestaties van hun systeem delen met bezoekers via een openbaar webadres. Het wordt elke 5 minuten bijgewerkt en toont de actuele productie en de opgewekte energie van de locatie, de milieuvoordelen, het installateurslogo en de afbeelding van de locatie. Het is geoptimaliseerd voor schermen met een beeldverhouding van 16:9.

De taal wordt automatisch bijgewerkt op basis van de locatie van het apparaat en de lokale instellingen en kan handmatig worden gewijzigd.

De volgende afbeelding is een voorbeeld van een openbare weergave.



Instellingen Kioskweergave

Een kioskweergave voor een locatie instellen:

1. Log in op het [Monitoring Platform](#).
2. Om toegang te krijgen tot uw installatie, klikt u op de **installatienaam**.
3. Klik op de **tab Admin**.
4. Klik in het **Admin menu** op **Site Toegang > Toegangsbeheer**.

The screenshot shows the 'SolarEdge Site' admin interface. On the left is a navigation menu with options like 'Site Details', 'Site Access', 'Users', 'Access Control', 'Associated Accounts', 'Logical Layout', 'Remote Settings', 'Energy Manager', 'Revenue', and 'Performance'. The 'Access Control' section is active, showing 'Public Access' and 'Kiosk View' settings. The 'Public Access' section has a checked box for 'Enable public access' and a 'Public Name' field containing 'SolarEdge'. The 'Monitoring Access' dropdown is set to 'Dashboard only'. The 'Public Address' field contains a long URL and has a 'Copy' button. The 'Kiosk View' section has a checked box for 'Create a link for public area display', a 'Site Display Name' field containing 'SolarEdge Site', and a 'Kiosk Address' field containing a long URL with a 'Copy' button. At the bottom are 'Cancel' and 'Save' buttons.

5. Selecteer in **Kiosk weergave** het selectievakje **Creëer een link om weer te geven in een openbare ruimte**.
6. **Optioneel**. Bewerk in het veld **Weergavenaam installatie** de naam van de installatie. Deze naam vervangt de installatienaam op het openbare scherm.
7. Klik **Opslaan**. Uw URL-adres wordt geactiveerd en weergegeven in het veld **Kiosk-adres**.
8. Klik op **Kopiëren**. U kunt nu het URL-adres in een browser plakken, zodat het op een openbaar scherm wordt weergegeven.

Automatische monitoring instellen bij opstarten van display/scherm of monitor:

1. Monteer een scherm voor openbare weergave. Het scherm moet zijn aangesloten op een computer of streamingapparaat of een directe internetverbinding hebben, zoals een Smart TV. Voor meer details, zie [Systeemvereisten](#).
2. Open een browser en plak het URL-adres van de locatie. Het kioskdashboard van het systeem wordt op het scherm weergegeven.
3. Druk op **F11** om weergave op volledig scherm in te schakelen.

Toepassingsnotitie - Openbare dashboard weergave van een PV-systeem op een display, scherm of monitor

Systemeisen

Openbare weergave ondersteunt verschillende apparaten, waaronder computers, tablets en smart-tv's. Het wordt aanbevolen om apparaten te gebruiken die kunnen worden geüpgraded naar nieuwere browsersversies en om standaardbrowsers te gebruiken, zoals Chrome, Mozilla, Safari, Opera en Internet Explorer, die periodiek worden getest door SolarEdge.

Hieronder volgen de minimale systeemvereisten voor een openbare weergave:

- Schermresolutie apparaat: min. 1024x768 pixels
- Internetverbinding