

Toepassingsnotitie - Vervanging van componenten in het Monitoring Platform

Versie historie

- Versie 2.0, december 2023: bijgewerkte tekst en afbeeldingen
- Versie 1.0, oktober 2020: eerste versie

Overzicht

Deze toepassingsnotitie beschrijft het vervangen van een component in het SolarEdge Monitoring Platform. Gebruik deze toepassingsnotitie om een omvormer, power optimizer, Control and Communication Gateway (CCG) of Safety and Monitoring Interface (SMI) in een SolarEdge installatie te vervangen.

Vervang een component

Een onderdeel vervangen:

1. Log in op het [Monitoring Platform](#).
2. Om toegang te krijgen tot een installatie, klikt u op de **installatiennaam**.
3. Klik op de **Admin tab**.
4. Klik in het **Admin menu** op **Logische Layout**.

The screenshot displays the SolarEdge Monitoring Platform interface. On the left, a sidebar menu shows 'Logical Layout' selected. The main content area is titled 'SolarEdge Site' and contains a tree view of components. The 'Inverter 1 (7E130760-B9)' component is selected. A 'Replace Inverter' dialog box is open, showing the 'Current Inverter' details: Serial Number 7E130760, Order 1, Manufacturer SolarEdge, and Status Enabled. The 'New Inverter' section shows a Serial Number field with 'XXXXXX-0' and '7S373430', and an Order field with '1B'. A 'View replacement log for this item' link is visible below the 'New Inverter' section. At the bottom of the dialog, there are 'Cancel' and 'Replace' buttons.

5. Selecteer in de apparatuurlijst het component dat u wilt vervangen.

6. Klik op .

Vervang <component> geeft de details van uw product weer. Ze zijn onderverdeeld in **Huidig <component>** en **Nieuw <component>**.

7. Voer bij **Nieuw <component>** het **serienummer** van het nieuwe product in.

8. Klik op **Vervangen**.

Het nieuwe product verschijnt in de apparatuurlijst. Het vervangen product is uitgeschakeld.



OPMERKING

Als er een **fysieke lay-out** is voor deze installatie:

Het bijgewerkte component in de logische layout verschijnt automatisch op de locatie van het vervangen product.