

Wytyczne dotyczące transportu i magazynowania

SolarEdge CSS-OD: Magazyn energii 197 kWh

Historia wersji

- Wersja 1.0 (Październik 2025) - Wydanie

Omówienie

Ten dokument dostarcza certyfikowanym instalatorom SolarEdge i personelowi centrum logistycznego niezbędnych szczegółów dotyczących pakowania, magazynowania i wysyłki SolarEdge CSS-OD Magazyn energii 197 kWh (dalej zwanego "Produktem").

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z [SolarEdge Wsparcie](#).

Bezpieczeństwo

Patrz Karta charakterystyki SolarEdge CSS-OD: Magazyn energii 197 kWh, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z akumulatorem litowo-jonowym. Wszystkie firmy logistyczne w łańcuchu dostaw są odpowiedzialne za znajomość i przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących magazynowania, obsługi i transportu towarów niebezpiecznych, zgodnie z opisem w karcie charakterystyki (SDS).

Pakowanie i obsługa

Dane dotyczące instalacji opakowania

Produkt jest pakowany w pudełko zaprojektowane do bezpiecznego przechowywania jego części. Produkt jest montowany na palecie i chroniony drewnianym pudełkiem podczas etapu transportu.

Parametr lub wymiar opakowania	Wartość
Masa	2360 [kg]
1300 [mm]	1300 [mm]
1200 [mm]	1200 [mm]
2360 [mm]	2360 [mm]

Środki ostrożności dotyczące obsługi

- Podczas całego procesu załadunku, rozładunku i transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa kraju/regionu, w którym znajduje się projekt.
- Cały personel zaangażowany w załadunek, rozładunek i mocowanie powinien przejść odpowiednie szkolenie.
- Produkt powinien być transportowany i przemieszczany w miarę możliwości w dobrych warunkach pogodowych.
- Należy ustawić znaki ostrzegawcze lub taśmy ostrzegawcze, aby uniemożliwić osobom niebędącym pracownikami wejście do strefy podnoszenia i transportu w celu uniknięcia wypadków.
- Usuń wszystkie przeszkody, które istnieją lub mogą istnieć podczas ruchu, takie jak drzewa, kable itp.
- Podczas transportu drzwi Produktu muszą być zamknięte.
- Opakowanie Produktu ma 2 wskaźniki bezpieczeństwa: Przechył i Wstrząs. Sprawdź, czy te wskaźniki są w dobrym stanie, a ich wskaźnik nie jest czerwony. Jeśli którykolwiek wskaźnik jest czerwony, skontaktuj się z centrum obsługi telefonicznej SolarEdge.
- W przypadku transportu bez drewnianego opakowania i palety podporowej za pomocą wózka widłowego należy użyć dolnych szczelin znajdujących się na dole szafy.
- Do transportu Produktu na miejsce docelowe można użyć wózka widłowego lub dźwigu.
- Wybierz odpowiedni wózek widłowy zgodnie z opisem w Skróconej instrukcji obsługi produktu.
 - Podczas transportu wózkiem widłowym widły muszą znajdować się w środkowej pozycji, aby zapobiec przewróceniu.
 - Przed przesunięciem należy użyć lin do przymocowania wyposażenia do wózka widłowego.
- Zadrapania farby powstałe podczas transportu i instalacji wyposażenia muszą być naprawione na czas; surowo zabrania się wystawiania zadrapanych części na długotrwałe działanie środowiska zewnętrznego.

Magazynowania energii

Czas trwania magazynowania	Dopuszczalny zakres temperatur
12 miesięcy od daty wysyłki SolarEdge	-30 – (+)50 °C, 0~95%, bez kondensacji,

- Jeśli produkt był przechowywany przez ponad 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu, może być wymagane ponowne naładowanie.
W takich przypadkach nie należy wysłać produktu przed skontaktowaniem się z zespołem wsparcia SolarEdge w celu uzyskania wytycznych technicznych.
- Zaleca się, aby Produkt był przechowywany w środowisku wewnętrznym, takim jak duży magazyn na suchym, płaskim, twardym podłożu o wystarczającej nośności.
- Podłoże magazynowe musi być płaskie, wolne od wody i nie mieć wybrzuszeń ani nierówności.
- Jeśli Produkt mógłby być przechowywany na zewnątrz ze względu na warunki na miejscu, zaleca się podniesienie platformy podtrzymującej, aby zapobiec gromadzeniu się wody deszczowej w opakowaniu.
- Sprawdzaj co najmniej raz na pół miesiąca, czy Produkt jest w dobrym stanie.

Transport i wysyłka

Ogólne wytyczne dotyczące transportu

- Magazyn energii jest towarem niebezpiecznym klasy 9 (UN3480, UN 3481 – Akumulatorów litowo-jonowych) podczas transportu środkami komercyjnymi, drogą lądową, kolejową lub morską (statkiem).
- Odpowiedzialność za Produkt jest przenoszona w momencie przeniesienia własności. Dlatego każdy dystrybutor jest odpowiedzialny za wysyłkę produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi transportu.
- Wysyłka musi odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Numer UN i Prawidłowa nazwa przewozowa dla akumulatora to: "UN 3480, Akumulatorów litowo-jonowych"..
- Numer UN i Prawidłowa nazwa przewozowa są takie same dla każdego rodzaju transportu na całym świecie.
- Każdy dystrybutor jest odpowiedzialny za zapewnienie, że personel transportujący lub oferujący transport akumulatora jest przeszkolony zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi transportu.

Wysyłka ciężarówką

W przypadku wysyłki towarów niebezpiecznych klasy 9 ciężarówką, wytyczne mogą się różnić w zależności od regionu:

- W Europie: Ciężarówki przewożące mniej niż 300 kg są zwolnione z obowiązku umieszczania tablic, a kierowcy nie muszą posiadać uprawnień/licencji do przewozu materiałów niebezpiecznych. Ciężarówki przewożące więcej niż 300 kg muszą posiadać tablice i uprawnienia/licencje do przewozu materiałów niebezpiecznych..
- W Stanach Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii: Ciężarówki są zwolnione z obowiązku umieszczania tablic, a kierowcy nie muszą posiadać uprawnień/licencji do przewozu materiałów niebezpiecznych.,a .
- Wysyłka we wszystkich innych regionach: Patrz lokalne przepisy.

Oprócz powyższych wytycznych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących krajowych, stanowych/prowincjonalnych i lokalnych przepisów dotyczących magazynowania i transportu towarów niebezpiecznych klasy 9.

Wysyłka drogą lotniczą

W przypadku wysyłki drogą lotniczą należy zapoznać się z przepisami IATA/ADR,

Uszkodzone opakowanie i przepakowywanie

Uszkodzone opakowanie

Jeśli opakowanie produktu wydaje się uszkodzone, NIE wysyłaj ani nie transportuj produktu.

W takim przypadku skontaktuj się z zespołem serwisowym SolarEdge w swoim regionie. Numery telefonów serwisowych dla każdego kraju są dostępne w dokumencie Karta charakterystyki SolarEdge CSS-OD: Magazyn energii 197 kWh. [S](#).

Aby uzyskać wsparcie techniczne lub informacje na temat zwrotu uszkodzonych jednostek, wypełnij zgłoszenie serwisowe na stronie internetowej SolarEdge pod adresem: <https://www.solaredge.com/service/support>.



Nota

W przypadku jakiegokolwiek wysyłki innej niż nowa jednostka, która dotarła z zatwierdzonej fabryki SolarEdge, sprawdź u partnera SolarEdge, który zainicjował żądanie transportu i uzyskaj formalne potwierdzenie, że skontaktowali się z SolarEdge i zweryfikowali, że jednostka jest w stanie naładowania (SOC) bezpiecznym do wysyłki.

Przepakowywanie akumulatora jest niedozwolone.