

## Technická poznámka – Přehled kompatibility třífázových měničů a baterií SolarEdge Home

Tento přehled popisuje kompatibilitu mezi třífázovými měniči SolarEdge Home a bateriemi SolarEdge Home a zahrnuje také baterie od třetích stran. Dále obsahuje údaje o maximálním počtu baterií nebo bateriových modulů na měnič. Kompatibilitu SolarEdge Home Network a měničů popisuje [technická poznámka k výběru sady rozšíření pro SolarEdge Home Network](#).

	Název modelu	Baterie SolarEdge Home	BYD Battery-Box Premium LVS	LG Chem LV Battery	Baterie SolarEdge Home – 400 V
<b>Maximální počet baterií na měnič</b>		1–5 bateriových modulů na měnič	1–6 bateriových modulů na měnič	Až 2 baterie na měnič (s RESU Plus Box)	Až 3 baterie na měnič
<b>Třífázový měnič SolarEdge Home Hub</b>	SExxxK-RWB48	✓	✗	✗	✗
<b>Třífázový měnič StorEdge</b>	SExxxK-RWS48xxxx	✓ <sup>2</sup>	✓	✓ <sup>3</sup>	✗
<b>Třífázový měnič SolarEdge pro krátké FV stringy</b>	SExxxK-RWBTEBxxx	✗	✗	✗	✓ <sup>1</sup>

1 Čeká se na podporu firmwaru

2 Podpora od 29. výrobního týdne roku 2021 s výjimkou modelů tzv. „pouze BYD“ čísla dílů SE\*K-RWS48BEB4. Výrobní týden lze zjistit z výrobního čísla měniče. V „SxWWYY“ je WW výrobní týden a YY rok. Např. „SJ3021“ byl vyroben v 30. týdnu roku 2021.

3 S výjimkou čísel dílů SE\*K-RWS48BEB4