

Технічна примітка. Матриця сумісності трифазних інверторів та акумуляторів SolarEdge Home

У цій матриці показана сумісність трифазних інверторів SolarEdge Home та акумуляторів SolarEdge Home, а також акумуляторів від інших виробників. Крім того, тут міститься інформація про максимальну кількість акумуляторів чи акумуляторних модулів на один інвертор. Для отримання інформації про сумісність мережі й інвертору SolarEdge Home див. [технічну примітку щодо вибору з'єднувальних штепселів для мережі SolarEdge Home](#).

	Назва моделі	Акумулятор низької напруги SolarEdge Home	Акумулятор BYD Battery-Box Premium LVS	Акумулятор LG Chem LV	Акумулятор високої напруги SolarEdge Home
Максимальна кількість акумуляторів на інвертор		Модуль з 1-5 акумуляторів на інвертор	Модуль з 1-6 акумуляторів на інвертор	До 2 акумуляторів із комплектом розширення RESU Plus на інвертор	До 3 акумуляторів на інвертор
Інвертор SolarEdge Home Hub – трифазний	SExxxK-RWB48	✓	✓ ¹	✓ ¹	✗
Інвертор SolarEdge Home Wave – трифазний (попередня назва: трифазний інвертор StorEdge)²	SExxxK-RWS	✓ ^{1, 2}	✓	✓ ³	✗
Інвертор SolarEdge Home Wave – трифазний (попередня назва: трифазний інвертор SolarEdge для коротких фотоелектричних ліній)	SExxxK-RWB	✗	✗	✗	✓ ¹

¹Очікується підтримка версії прошивки

²Підтримується з 29-го тижня виробництва у 2021 році та виключає артикули «тільки BYD» SE*K-RWS48BE4. Тиждень виробництва можна визначити за серійним номером інвертора. «SxWWYY» означає тиждень виробництва (WW) у році (YY). Наприклад, SJ3021 було виготовлено 30 тижня у 2021 році

³ Без артикулів «тільки BYD» SE*K-RWS48BE4.