

/ Schakelmodules

SEHAZB-SWITCH-MTR / SEHAZB-SCKT-MTR-XX /
SEHAZB-DR-SWITCH-2

	SEHAZB-SWITCH-MTR SMART ENERGY SCHAKELAAR	SEHAZB-SCKT-MTR-XX ⁽¹⁾ SMART ENERGY CONTACTDOOS	SEHAZB-DR-SWITCH-2 SMART ENERGY RELAIS
ELEKTRISCHE GEGEVENS			
AC-aansluitspanning	90 - 250		Vac
AC-frequentie	50		Hz
Maximale energiemeting	3	n.v.t.	
Maximale stroomschakeling	13		A
Potentiaalvrij spanningsbereik	n.v.t.	0 - 250	
COMMUNICATIE			
Ondersteund communicatieprotocol	ZigBee Home Automation		
Apparaat configuratie	Via de monitoring app; ethernet-verbinding vereist ⁽²⁾		
Nominaal zendvermogen	10		dBm
Frequentiebereik	2,4 - 2,5		GHz
Bandbreedte	2		MHz
Modulatie	O-QPSK met DSSS codering		
Bereik buitenshuis (binnen gezichtsveld)	100	50	
Bereik binnenshuis ⁽³⁾	50		m
STANDAARDNORMEN			
EMC	ETSI EN 300 328 V 1.8.1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17		ETSI EN 300 328 V 1.8.1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17 ⁽⁴⁾
Veiligheidsnormen	EN 60335-1, EN 60335- 2-30, EN 50371	EN 60335-1, EN 50371	EN 60335-1, EN 60335- 2-30, EN 50371 ⁽⁴⁾
Immunititeit	EN 55014-2	EN 55014-2	EN 55014-2 ⁽⁴⁾
Emissies	EN 55014-1, EN 61000- 3-2, EN 61000-3-3	EN 55014-1, EN 61000-6-3	EN 55014-1, EN 61000- 3-2, EN 61000-3-3 ⁽⁴⁾
INSTALLATIESPECIFICATIES			
Bedrijfstemperatuur	0 tot +50		°C
Beschermingsgraad	IP30		
Afmetingen (L x B x D)	110 x 50 x 25	110 x 50 x 40	110 x 70 x 25
Montage	Wandmontage	n.v.t.	Wandmontage

(1) De juiste aansluiting is per land verschillend: GB, DE, NL, FR, IT, etc. Voor Nederland de DE en voor België de FR aansluiting
 (2) GSM verbinding kan worden gebruikt; vereist een simkaart met een datat-abonnement van 1 GB
 (3) Richtwaarden; deze kunnen verschillen afhankelijk van de installatie en constructie van het huis
 (4) In behandeling

