

SolarEdge Home Akkumulátor 400V BAT-10K1PS0B-XX Szállítási és tárolási irányelvek - Alkalmazásbeli megjegyzés

Tartalomjegyzék

Verzióelőzmények.....	1
Áttekintés.....	1
Biztonság.....	1
Csomagolás és tárolás	2
SolarEdge Home Akkumulátor 400V BAT-10K1PS0B-XX Csomagolási előírások	2
Kezelési óvintézkedések	2
Tárolás	3
Közlekedés és szállítás.....	4
Általános szállítási irányelvek.....	4
Tehergépkocsival történő szállítás.....	4
Légi szállítás	4
Sérült csomagolás és újracsomagolás	5
Sérült csomagolás.....	5
Újracsomagolás.....	5

Verzióelőzmények

- 1.3-as verzió (2022. július) – A birodalmi méretek hozzáadva a metrikus méretekhez. Kisebb korrekciók.
- 1.2-es verzió (2022. március) – átnevezve SolarEdge Home-ra
- 1.1-es verzió (2021. október)
 - Továbbfejlesztett táblázatileírások és hozzáadott szállítási raklap kép
- 1.0-ás verzió (2021. szeptember) – Első kiadás

Áttekintés

Ez a dokumentum a SolarEdge tanúsítvánnyal rendelkező telepítőket és a teljesítési központ személyzetét biztosítja a SolarEdge BAT-10K1PS0B-XX csomagolásával, tárolásával és szállításával kapcsolatban, ahol az **XX** a BAT-10K1PS0B-**01**, a BAT-10K1PS0B-**02**, vagy a BAT-10K1PS0B-**12**. További információért forduljon a [SolarEdge Támogatóközpont](#)hoz.

Biztonság

Tekintse meg a SolarEdge Home Akkumulátor 400V – [Vészhelyzeti Reagálási útmutató \(ERG\)](#) című dokumentumot a SolarEdge Home Akkumulátor 400V lítium-ion akkumulátorára vonatkozó részletes biztonsági és veszélyhelyzeti információkért. Az ellátási láncban részt vevő valamennyi logisztikai vállalat felelős azért, hogy ismerje és betartsa a veszélyes áruk tárolására, kezelésére és szállítására vonatkozó, a ERG-ben leírt összes vonatkozó előírást.

Csomagolás és tárolás

SolarEdge Home Akkumulátor 400V BAT-10K1PS0B-XX Csomagolási előírások

A SolarEdge Home akkumulátort egy olyan dobozba csomagolják, amelyet úgy terveztek, hogy biztonságos körülmények között tartsa az akkumulátort és annak alkatrészeit. A Home akkumulátor legfeljebb 4 Home akkumulátor dobozt tartalmazó kötegbe csomagolható és szállítható.

Az 1. Táblázat és 2. Táblázat részletekkel szolgál a SolarEdge csomagolás súlyára és méretére nézve, amikor ez a következőképpen van csomagolva:

- Egyetlen SolarEdge Home Akkumulátor 400V doboz.
- Raklap négy SolarEdge Home Akkumulátor 400V dobozzal

1. Táblázat - Egyetlen SolarEdge Home Akkumulátor 400V doboz

Csomagolási paraméter és méret	Érték
Tömeg	163,9 kg / 361,3 font
Hossz	1219 mm / 48 hüvelyk
Szélesség	1016 mm / 40 hüvelyk
Magasság	500 mm /19,7 hüvelyk

2. Táblázat - Raklap négy SolarEdge Home Akkumulátor 400V dobozzal

Csomagolási paraméter és méret	Érték
Tömeg	655,6 kg / 1445,1 font
Hossz	1219 mm / 48 hüvelyk
Szélesség	1016 mm / 40 hüvelyk
Magasság	2000 mm 78,7 hüvelyk

Kezelési óvintézkedések



VIGYÁZAT!

Tartsa a SolarEdge Home Akkumulátort az eredeti szállítási csomagjában, amíg az Akkumulátor beszerelésre nem kerül. A csomagot a hátára fektetve kell tartani úgy, hogy az eleje felfelé nézzen.



VIGYÁZAT!

A különálló SolarEdge Home Akkumulátor 400V dobozokat nem szabad eltávolítani a raklapról a végső szállításhoz való berakodásig.



VIGYÁZAT!

Minden SolarEdge Home Akkumulátort a szállítási dobozában kell kezelni. Minden egységet tartson a dobozában, amíg az el nem éri a beszerelés végső rendeltetési helyét.



VIGYÁZAT!

Bizonyosodjon meg, hogy a csomagolás nincs átszúrva. Védje a csomagolást az időjárástól és a szélsőséges hőmérséklettől.

**VIGYÁZAT!**

A SolarEdge Home Akkumulátor 400V nehéz, körülbelül 160 kg-ot nyom. A készülék kezelésénél viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést, például kesztyűt és védőlábbelit.

**VIGYÁZAT!**

Targoncát csak a termékek raklapra helyezéséhez vagy raklapról való levételéhez használjon. A termék felemeléséhez vagy leengedéséhez csak a kijelölt targoncakészlet pozíciót használja.

Kövesse az alábbi szabályokat a SolarEdge Home Akkumulátor 400V dobozok raklapjainak raktári kezelésekor:

- Ne halmozzon fel vagy szállítson más tárgyakat a SolarEdge Home Akkumulátor 400V dobozok tetején.
- Legfeljebb négy (4) az eredeti dobozában lévő SolarEdge Home Akkumulátor 400V helyezhető el és csomagolható egyetlen kötegbe. A köteget egy szokásos szállító raklapra helyezik és rögzítik.
- Minden egyes doboz a saját raklapján helyezkedik el, amelynek megemelt éle van. Ez segít megakadályozni, hogy a doboz oldalra csússzon a kötegben.
- Helyezzen minden dobozt a kötegbe úgy, hogy az előzővel ellentétes irányba nézzen. Ez kiegyensúlyozza a súlyeloszlást a kötegben.



1. ábra: A raklap legfeljebb négy Home Akkumulátor dobozzal csomagolható a szállításhoz

Tárolás

Ebben a szakaszban a tárolásra vonatkozó hivatkozások az eredeti dobozába csomagolt SolarEdge Home Akkumulátor 400V polcon lévő állapotára vonatkoznak. A maximális elfogadható tárolási időtartam a szállítás dátumától számított 12 hónap, a következő hőmérsékleti tartományokban.

Tárolás idő	Megengedett hőmérséklet-tartomány
Összesen legfeljebb 3 hét per lefedett tulajdonos*	-30 °C és 60 °C között (-22 °F és 140 °F között)
Legfeljebb 12 hónap a szállítás dátumától számítva	-10 °C és 30 °C között (-14 °F és 86 °F között)

* A „lefedett tulajdonos” azt a személyt/entitást jelenti, aki megvásárolta a SolarEdge Home Akkumulátort a SolarEdge-től (azaz a forgalmazótól), VAGY az a személy/entitás, aki azt telepítette.

A SolarEdge Home Akkumulátor 400V garancia érvényét veszti, ha az akkumulátort a szállítástól számított 12 hónapnál tovább tárolja.

Közlekedés és szállítás

Általános szállítási irányelvek

A SolarEdge Home Akkumulátor 400V 9. osztályú veszélyes árunak minősül, ha kereskedelmi úton, közúton, vasúton vagy tengeren (hajón) szállítják.

A termékkel kapcsolatos felelősség a tulajdonjog átruházásakor száll át. Ezért minden forgalmazó felelős a terméknek a vonatkozó szállítási előírásoknak megfelelő szállításáért.

A SolarEdge Home Akkumulátor 400V UN-száma és megfelelő szállítási neve:

- UN 3480, Lítium-ion akkumulátorok

Az UN-szám és a megfelelő szállítási név a világ bármelyik szállítási módján ugyanaz.

Minden forgalmazó felelős annak biztosításáért, hogy a SolarEdge Home Akkumulátort szállító vagy szállítást felajánló személyzet a vonatkozó szállítási előírásoknak megfelelően képzésben részesüljön.

Tehergépkocsival történő szállítás

A 9. osztályba tartozó veszélyes áruk tehergépkocsival történő szállítása esetén az irányelvek régióként eltérőek lehetnek:

- Az Egyesült Államokban, Ausztráliában és Új-Zélandon belül: A tehergépkocsik mentesülnek a plakettkötelezettség alól, és a járművezetőknek nem kell rendelkezniük veszélyesanyag-engedéllyel/engedélyekkel.
- Európán belül: A 300 kg-nál kevesebbet szállító tehergépkocsik mentesülnek a plakettkötelezettség alól, és a járművezetőknek nem kell rendelkezniük veszélyesanyag-engedéllyel/engedélyekkel. A 300 kg-nál többet szállító tehergépkocsiknak figyelmeztető táblát kell használniuk, és rendelkezniük kell veszélyesanyag-jóváhagyással/engedéllyel.
- Az összes többi régióba történő szállítás esetén: Kérjük, olvassa el a helyi rendelkezéseket.

Minden régióban, függetlenül a küldemény súlyától, a sofőrt tájékoztatni kell arról, hogy a küldemény 9. osztályú veszélyes árut tartalmaz, amihez veszélyes áruk szállítási papírjai szükségesek. A papírmunka lehet szállítólevél (Bill of Lading, BOL), munkalap vagy szállítólevél formájában.

A fenti útmutatásokon túlmenően ügyeljen arra, hogy a 9. osztályba tartozó veszélyes áruk tárolására és szállítására vonatkozó összes érvényben lévő nemzeti, állami/tartományi és helyi előírásnak megfeleljen.

Légi szállítás

A SolarEdge Home Akkumulátor 400V nem szállítható légi szállítás útján.

Sérült csomagolás és újracsomagolás

Sérült csomagolás

Ha úgy tűnik, hogy a SolarEdge Home Akkumulátor 400V doboza sérült, NE szállítsa vagy fuvarozza az egységet.

Azonnal lépjen kapcsolatba a régiójában működő SolarEdge szervizcsapattal. Az egyes régiókhoz tartozó szerviz telefonszámok és e-mail-címek a <https://www.solaredge.com/corporate/contact> webhelyen érhetők el.

Műszaki támogatásért vagy a sérült egységek visszaküldésével kapcsolatos információkért töltsön ki egy szervizkérelmet a SolarEdge weboldalán a következő címen: <https://www.solaredge.com/service/support>.

MEGJEGYZÉS: A közvetlenül a SolarEdge által jóváhagyott gyárból származó új egységek kivételével minden olyan szállítmány esetén forduljon a szállítási kérelmet kezdeményező SolarEdge partnerhez, hogy hivatalos megerősítést kaphasson arról, hogy felvették a kapcsolatot a SolarEdge-dzsel, és ellenőrizték, hogy az egység feltöltött állapotban van-e (SOC), és biztonságosan szállítható-e.

Újracsomagolás

A SolarEdge Home Akkumulátor 400V újracsomagolása nem megengedett!

Abban az esetben, ha a külső doboz sérült, forduljon a [SolarEdge ügyfélszolgálatához](#).