

Configurer l'affichage dans un lieu public du tableau de bord d'un site SolarEdge depuis la Supervision - Note d'application

Historique des révisions

- Version 2.0, décembre 2023 : mise à jour de l'interface graphique et du contenu
- Version 1.0, avril 2022 : version initiale

Vue globale

Cette note d'application explique comment configurer une vue en direct de la plateforme de supervision SolarEdge pour l'afficher dans un lieu public, par exemple dans le hall d'un bâtiment public.

La vue en direct permet aux propriétaires de systèmes de partager les performances photovoltaïques de leur site avec les visiteurs par le biais d'une adresse Web publique. Mise à jour toutes les cinq minutes, la vue affiche la production d'électricité et d'énergie du site, les avantages en termes de protection environnementale, le logo de l'installateur et l'image du site. Elle est optimisée pour les écrans 16:9.

La langue d'affichage est automatiquement mise à jour en fonction de l'emplacement de l'appareil et de ses paramètres régionaux et peut être modifiée manuellement.

L'illustration qui suit est un exemple d'affichage public.



Configurer une Vue en kiosque

Pour configurer une Vue en kiosque pour le site :

1. Connectez-vous à la [plateforme de supervision](#).
2. Pour accéder à votre site, cliquez sur le **nom du site**.
3. Cliquez sur la vue **Admin**.
4. Dans le menu **Admin**, cliquez sur **Accès au site** > **Contrôle d'accès**.

The screenshot shows the 'SolarEdge Site' configuration page. On the left is a navigation menu with options like 'Site Details', 'Site Access', 'Users', 'Access Control', 'Associated Accounts', 'Logical Layout', 'Remote Settings', 'Energy Manager', 'Revenue', and 'Performance'. The main content area is titled 'Access Control' and contains two sections: 'Public Access' and 'Kiosk View'. The 'Public Access' section has a checked checkbox 'Enable public access (This allows the site data to be viewed on the SolarEdge website without logging in.)', a text input for 'Public Name' containing 'SolarEdge', a dropdown for 'Monitoring Access' set to 'Dashboard only', and a 'Public Address' field with a URL and a 'Copy' button. The 'Kiosk View' section has a checked checkbox 'Create a link for public area display', a 'Site Display Name' input containing 'SolarEdge Site', a 'Kiosk Address' field with a URL and a 'Copy' button. At the bottom are 'Cancel' and 'Save' buttons.

5. Dans **Vue en kiosque**, cochez la case **Créer un lien pour l'affichage de l'espace public**.
6. **Facultatif**. Dans le champ **Nom d'affichage du site**, modifiez le **nom**.
Ce nom remplace le nom du site sur l'écran affiché au public.
7. Cliquez sur **Save**.
Votre adresse URL est activée et affichée dans le champ **Adresse du kiosque**.
8. Cliquez sur **Copier**.
Vous pouvez maintenant coller l'adresse URL dans un navigateur pour afficher les informations sur un écran public.

Pour configurer une Vue en kiosque sur un périphérique d'affichage :

1. Installez un écran pour afficher les informations au public.
L'écran doit être relié à un ordinateur ou à un appareil de streaming, ou être directement connecté à Internet, comme c'est le cas d'une télévision connectée. Pour plus d'informations, voir [Configuration requise](#).
2. Ouvrez un navigateur et collez l'adresse URL du site.
Le tableau de bord en kiosque du site s'affiche à l'écran.
3. Appuyez sur **F11** pour activer un affichage plein écran.

Configuration requise

L'affichage public prend en charge différents appareils, notamment les ordinateurs, les tablettes et les télévisions connectées. Il est recommandé d'utiliser des appareils pouvant être mis à niveau vers des versions de navigateur plus récentes et d'utiliser des navigateurs standard tels que Chrome, Mozilla, Safari, Opera et Internet Explorer, qui sont régulièrement testés par SolarEdge.

Voici la configuration système minimale requise pour un affichage public :

- Résolution de l'écran de l'appareil : 1024x768 pixels minimum
- Connexion à Internet