

Toepassingsnotitie - Compatibiliteit voor SolarEdge Home Omvormers – 3-fase en Batterijen

Deze matrix toont de compatibiliteit tussen SolarEdge Home 3-fase omvormers en SolarEdge Home Batterijen, evenals batterijen van derden. Bovendien bevat het maximale aantal batterijen of batterijmodules per omvormer. Voor compatibiliteit met SolarEdge Home Netwerk en omvormers, zie de [Technische notitie voor SolarEdge Home Netwerk plug-in-kitselectie](#).

	Artikelnummer	SolarEdge Home Batterij – 48V	BYD Battery-Box Premium LVS	LG Chem LV-batterij	SolarEdge Home Batterij – 400V
Maximaal aantal batterijen per omvormer		1-5 batterijmodules per omvormer	1-6 batterijmodules per omvormer	Maximaal 2 batterijen per omvormer, (met RESU Plus)	Tot 3 per omvormer(3), max. 3 StorEdge omvormers per installatie
SolarEdge Home Hub Omvormer – 3-fase	SExxxK-RWB48	✓	✗	✗	✗
StorEdge Omvormer – 3-fase	SExxxK-RWS48xxxx	✓ ²	✓	✓ ³	✗
StorEdge Omvormer – 3-fase voor korte PV-strings	SExxxK-RWBTEBxxxx	✗	✗	✗	✓ ¹

1 In afwachting van ondersteuning voor firmwareversie

2 Ondersteund vanaf productieweek 29, 2021 en exclusief "BYD-only" artikelnummers SE*K-RWS48EB4. De productieweek is te herkennen aan het serienummer van de omvormer. "SxWYYY" geeft productieweek WW in jaar YY aan. "SJ3021" is bijvoorbeeld geproduceerd in week 30, 2021

3 Uitzonderd artikelnummers SE*K-RWS48EB4