

Applikationsdokument - Kompatibilitetsmatris för SolarEdge Home trefasväxelriktare och batterier

Denna matris visar kompatibiliteten mellan SolarEdge Home trefasväxelriktare och SolarEdge Home batterier samt tredjepartsbatterier. Dessutom ingår högsta antalet batterier eller batterimoduler per växelriktare. För SolarEdge Home Network och växelriktarkompatibilitet, se [den tekniska informationen om val av uppgraderings-kit till SolarEdge Home Network](#).

	Modellnamn/Produktnummer	SolarEdge Home Batteri 48V	BYD batteri Premium LVS	LG Chem LV- batterier	SolarEdge Home Batteri 400V
Högsta antal batterier per växelriktare		1-5 batterimoduler per växelriktare	1-6 batterimoduler per växelriktare	Upp till 2 batterier per växelriktare (med RESU Plus)	Upp till 3 batterier per växelriktare
SolarEdge Hub- växelriktare - Trefas	SExxxK-RWB48	✓	✗	✗	✗
StorEdge trefasväxelriktare	SExxxK-RWS48xxxx	✓ ²	✓	✓ ³	✗
SolarEdge växelriktare	SExxxK-RWBTEBxxx	✗	✗	✗	✓ ¹

¹I kommande programvaruversion för stöd av funktionen

²Stöds från produktionsvecka 29, 2021 och utesluter "BYD" endast med produktnummer SE*K-RWS48BEB4. Produktionsveckan kan identifieras med serienumret på växelriktaren. "SxVVÅÅ" visar produktionsveckan VV under år ÅÅ. Till exempel, "SJ3021" tillverkades under vecka 30, 2021

³ Utesluter produktnummer SE*K-RWS48BEB4